

YERASOV®

ГИТАРНЫЙ КОМБО-УСИЛИТЕЛЬ GA-60R

Руководство по эксплуатации



WWW.YERASOV.RU

Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Комбо-усилитель GA-60R

Сер. № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.

WWW.YERASOV.RU

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

GA-60R создан в лучших традициях конструирования гитарных комбо-усилителей и придётся по вкусу многим гитаристам. Имеет выходную мощность 60 Вт и содержит динамик CELESTION 12” Идеально подходит для концертной деятельности и записи в студии. Комбоусилитель имеет два переключаемых канала (чистый и перегруженный), высококачественный электонный ревербератор, эквалайзер. Встроенный эмулятор лампового усилителя (DRIVE CHANNEL) - аналог знаменитого GT-2 Sans Amp™ позволяет выбирать имитацию звучания усилителей наиболее популярных фирм-изготовителей: Fender®, Marshall®, Mesa/Boogie®, режимов перегрузки и положения виртуального микрофона. Для гибкости управления и коммутации предусмотрены: подключение 2-х кнопочного ножного переключателя, “последовательный” посыл/возврат для внешнего эффекта, линейный выход и выход на наушники.

Технические характеристики

Входное сопротивление, МОм	1
Выходная мощность, Вт, не более.....	60
Питание от сети 50 Гц, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт, не более.....	100
Габариты, мм, не более.....	445x445x265
Масса, кг, не более.....	17

Комплект поставки

Гитарный комбо-усилитель GA-60R, шт.....	1
Шнур сетевой, шт.....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

Органы управления

VOLUME-регуляторы громкости
DRIVE - регулятор перегрузки
BASS,MIDDLE,TREBLE-регуляторы тембра
MASTER - регулятор мастер-громкости
REVERB - регулятор уровня реверберации
Переключатели:
AMP-имитация характера звучания
MOD-имитация режима перегрузки
MIC-имитация положения микрофона
ON-включение канала DRIVE/CLEAN
POWER-выключатель сетевой
INPUT-входное гнездо
FOOTSWITCH-гнездо подключения ножного переключателя
SEND-гнездо выхода на эффект
RETURN-гнездо возврата с эффекта
LINE-гнездо линейного выхода
PHONES-гнездо для подключения головных телефонов (наушников)

Использование изделия

Питание GA-60R осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В. Гнездо сетевого шнура с колодкой предохранителя находится на задней панели усилителя. Под крышкой колодки имеется запасной предохранитель. **Внимание!** Замену предохранителя следует производить только при вынутой вилке шнура питания из сетевой розетки. На задней панели расположены гнезда подключения внешнего эффекта, гнездо **FOOTSWITCH** ножного переключателя, гнездо линейного выхода **LINE** и гнездо подключения головных телефонов **PHONES**. Усилитель оснащен отдельными регуляторами громкости **VOLUME** чистого и перегруженного каналов. Переключение каналов производится нажатием соответствующей кнопки ножного переключателя, либо кнопки **ON** на передней панели усилителя. На включение канала драйва указывает свечение индикатора **DRIVE CHANNEL**. Регулятором **DRIVE** устанавливается уровень перегрузки. Переключатель **AMP** позволяет выбирать имитацию звучания ламповых усилителей наиболее популярных фирм (**TWEED**-звучание Fender®, **BRITISH**-звучание Marshall®, **CALIFORNIA**-звучание Mesa/Boogie®).

Переключателем **MOD** можно менять звучание в зависимости от количества и режимов усилительных каскадов в выбранном усилителе (**CLEAN** - чистое, **HI GAIN** - перегруженное, **NOT WIRED** - “аж провода греются”), а с помощью переключателя **MIC** имитировать положение виртуального микрофона (**CLASSIC** - достаточно далеко, **CENTER** - по центру, **OFF-AXIS** - в край динамика). Для включения и выключения ревербератора служит вторая кнопка ножного переключателя. Необходимый уровень реверберации устанавливается регулятором **REVERB**. Регулировку общей громкости производят регулятором **MASTER**, желаемый тембр звучания устанавливается с помощью регуляторов **BASS, MIDDLE, TREBLE**. Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40°С, относительной влажности воздуха не выше 80%. Минимальное расстояние от нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением усилитель необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

Оберегайте изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков. При всех поломках и нарушениях нормальной работы следует обращаться на предприятие-изготовитель

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

Свидетельство о приёмке

Комбо-усилитель GA-60R

Сер. № _____

Это изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006 (р.р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3, что подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.АЮ02.В05121

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Заявки на обслуживание принимаются по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.

E-mail: sale@yerasov.ru