

YERASOV®

УСТРОЙСТВО
УСИЛИТЕЛЬНО-АКУСТИЧЕСКОЕ
AAC-150R

Руководство по эксплуатации



WWW.YERASOV.RU

Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие AAC-150R

Сер. № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.

WWW.YERASOV.RU

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

AAC-150R - усилитель звуковых частот, совмещённый с двухполосной акустической системой. Предназначен для озвучивания залов, дискотек, баров, конференций, встреч, презентаций. Модель содержит 12"-низкочастотную, 1"-высокочастотную головки громкоговорителей, пассивный кроссовер и высококачественный 150-ваттный усилитель мощности с регулятором громкости. Трапецидальная форма корпуса позволяет увеличивать угол охвата рабочего пространства при конструктивном совмещении нескольких усилительно-акустических устройств. Передняя панель имеет защитную металлическую сетку, а для удобства переноски предусмотрены утопленные в боковые стенки ручки.

Технические характеристики

Чувствительность, дБ-10
Входное сопротивление, кОм.....22
Диапазон частот, Гц, не уже.....60-20000
Выходная мощность, Вт, не более.....150
Питание от сети 50 Гц, В220±22
Потребляемая мощность, Вт, не более.....250
Габариты, мм, не более.....445X770X425
Масса, кг, не более.....32

Комплект поставки

Изделие AAC-150R, шт.....1
Предохранитель сетевой (запасной), шт.....1
Руководство по эксплуатации, шт.....1
Тара упаковочная, шт.....1

Органы управления

- -регулятор громкости
- -выключатель сетевой
- -входные гнезда

Примечание: органы управления расположены на задней панели усилительно-акустического устройства.

Использование изделия

Питание AAC-150R осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В. Сетевой шнур, держатель предохранителя (5А) и сетевой выключатель находятся на панели, установленной на задней стенке усилительно-акустического устройства.

Внимание! Замену предохранителя следует производить только при вынутой вилке шнура питания из сетевой розетки. На отдельной панели, расположенной в верхней части задней стенки изделия установлены регулятор громкости и два соединённых параллельно входных гнезда, одно из которых может быть использовано для подключения источника аудиосигнала, а второе в качестве ответвления для подключения аналогичного усилительно-акустического устройства. Универсальность AAC-150R позволяет использовать его для усиления сигналов как с выхода микшерного пульта, так и с линейного выхода магнитофона, кассетного или CD-плеера, музыкального синтезатора и др.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

Свидетельство о приёмке

Изделие AAC-150R

Сер. № _____

Это изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006 (р.р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3, что подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.АЮ02.В05121

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Заявки на обслуживание принимаются по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
E-mail: sale@yerasov.ru