

Устройство усилительно-акустическое со встроенным усилителем серии A000 (артикул A022)

YERASOV®

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРЁХКАНАЛЬНЫЙ КОМБО-УСИЛИТЕЛЬ KEYamp R2

Руководство по эксплуатации



WWW.YERASOV.RU

KEYamp R2 - универсальный трёхканальный комбо-усилитель. Предназначен для усиления сигналов от микрофонов, клавишных инструментов, линейных выходов магнитофонов, кассетных или CD-плееров и т. д. KEYamp R2 объединяет в одном корпусе двухполосную акустическую систему, высококачественный 100-ваттный усилитель и три независимых канала предусиления с поканальной 3-х полосной эквалализацией и возможностью микширования каналов, что позволяет использовать KEYamp R2 практически в любых целях.

Технические характеристики

Количество входов, шт:	
линейных / микрофонных.....	2
линейных.....	1
Входное сопротивление, кОм, не менее:	
линейных входов	56
микрофонных входов.....	0,6
Диапазон частот, Гц, не уже.....	63-15000
Выходная мощность, Вт, не более.....	100
Питание от сети 50 Гц, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт, не более....	170
Габариты, мм, не более.....	450X640X330
Масса, кг, не более.....	24

Комплект поставки

Изделие KEYamp R2 , шт.....	1
Предохранитель сетевой (запасной), шт.....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

Органы управления

VOLUME -регулятор громкости (в каждом канале)
BASS -регулятор низких частот (в каждом канале)
MIDDLE -регулятор средних частот (в каждом канале)
TREBLE -регулятор высоких частот (в каждом канале)
MASTER VOLUME -общий регулятор громкости
LINE -линейный вход (в каждом канале)
MIC -микрофонный вход (в 1-м и 2-м каналах)

Использование изделия

Питание комбо-усилителя осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В. Сетевой шнур с колодкой предохранителя находится на задней панели усилителя. **Внимание!** Замену предохранителя следует производить только при вынутой вилке шнура питания из сетевой розетки. Комбо-усилитель имеет три независимых канала предусиления. Регуляторами **BASS**, **MIDDLE**, **TREBLE** устанавливаются тембр звучания для каждого канала, а соответствующими канальными регуляторами громкости **VOLUME** микшируются сигналы всех каналов на входе усилителя мощности. Для регулирования общей громкости комбо-усилитель оснащён регулятором **MASTER VOLUME**. Линейные входы каналов **LINE** позволяют подключать клавишные инструменты, магнитофоны, CD-плееры и др. Для подключения микрофонов два канала усилителя дополнительно имеют гнезда **MIC**. **Примечание:** При подключении штекера источника сигнала к гнезду **LINE**, микрофонный вход **MIC** соответствующего канала автоматически отключается.

Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40°C, относительной влажности не выше 80%. Минимальное расстояние от нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов. Оберегайте изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков. При всех поломках и нарушениях нормальной работы следует обращаться на предприятие-изготовитель.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

Свидетельство о приёме

Изделие **KEYamp R2**

Сер. № _____

Это изделие соответствует требованиям
ТУ 26.49-001-15400071-2017, ГОСТ IEC
60065-2013, ГОСТ IEC 62368-1-2014,
ГОСТ EN 55103-1-2013, ГОСТ 30886-2002,
ГОСТ 32136-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013,
ГОСТ 30804.3.3-2013.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Заявки на обслуживание принимаются по адресу:

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 99-03-56.
E-mail: sale@yerasov.ru

Устройство усилительно-акустическое со встроенным усилителем серии A000 (артикул A022)

Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие **KEYamp R2**

Сер. № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 99-03-56.
WWW.YERASOV.RU

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____