

YERASOV®

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРЁХКАНАЛЬНЫЙ КОМБО-УСИЛИТЕЛЬ KEYamp R3

Руководство по эксплуатации



WWW.YERASOV.RU

Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие KEYamp R3

Сер. № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
WWW.YERASOV.RU

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

KEYamp R3 - универсальный трёхканальный комбо-усилитель. Предназначен для усиления сигналов от микрофонов, клавишных инструментов, линейных выходов магнитофонов, кассетных или CD-плееров и т. д. KEYamp R3 объединяет в одном корпусе двухполосную акустическую систему, высококачественный 150-ваттный усилитель и три независимых канала предусилителя с поканальной 3-х полосной эквализацией и возможностью микширования каналов, что позволяет использовать KEYamp R3 практически в любых целях.

Технические характеристики

Количество входов, шт:	
линейных / микрофонных.....	2
линейных.....	1
Входное сопротивление, кОм, не менее:	
линейных входов	56
микрофонных входов.....	0,6
Диапазон частот, Гц, не уже.....	55-18000
Выходная мощность, Вт, не более.....	150
Питание от сети 50 Гц, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт, не более....	250
Габариты, мм, не более.....	440x620x305
Масса, кг, не более.....	26

Комплект поставки

Изделие KEYamp R3, шт.....	1
Предохранитель сетевой (запасной), шт.....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

Органы управления

- VOLUME**-регулятор громкости (в каждом канале)
- BASS**-регулятор низких частот (в каждом канале)
- MIDDLE**-регулятор средних частот (в каждом канале)
- TREBLE**-регулятор высоких частот (в каждом канале)
- MASTER VOLUME**-общий регулятор громкости
- LINE**-линейный вход (в каждом канале)
- MIC**-микрофонный вход (в 1-м и 2-м каналах)

Использование изделия

Питание комбо-усилителя осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В. Сетевой шнур с колодкой предохранителя находится на задней панели усилителя. **Внимание!** Замену предохранителя следует производить только при вынутой вилке шнура питания из сетевой розетки. Комбо-усилитель имеет три независимых канала предусилителя. Регуляторами **BASS, MIDDLE, TREBLE** устанавливаются желаемый тембр звучания для каждого канала, а соответствующими канальными регуляторами громкости **VOLUME** микшируют сигналы всех каналов на входе усилителя мощности. Для регулирования общей громкости комбо-усилитель оснащён регулятором **MASTER VOLUME**. Линейные входы каналов **LINE** позволяют подключать клавишные инструменты, магнитофоны, CD-плееры и др. Для подключения микрофонов два канала усилителя дополнительно имеют гнезда **MIC**. **Примечание:** При подключении штекера источника сигнала к гнезду **LINE**, микрофонный вход **MIC** соответствующего канала автоматически отключается.

Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40°С, относительной влажности не выше 80%. Минимальное расстояние от нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов. Берегите изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков. При всех поломках и нарушениях нормальной работы следует обращаться на предприятие-изготовитель.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

Свидетельство о приёмке

Изделие KEYamp R3

Сер. № _____

Это изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006 (р.р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3, что подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.АЮ02.В05121

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Заявки на обслуживание принимаются по адресу:

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
E-mail: sale@yerasov.ru